

# Gigaset E560

## Das Premium-Großtastentelefon

- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



## Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörerätekompabil

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

## SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
  - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
  - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

## Display

- Beleuchtetes TFT- Farb-Display  
39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel

- Beste Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - hoher Kontrast
  - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige:
  - per Lichtblitz am Mobilteil
  - am Display
  - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingelmelodien
  - 19 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone)  
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung</li> <li>○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>
Anschluss	○ a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 320 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 14 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 9 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 140 g</li> </ul>
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 45 x 90 x 120 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 140 g</li> <li>○ Geringer Energieverbrauch: &lt; 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)</li> <li>○ Basisstation geeignet für Wandmontage</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Basisstation Gigaset E560</li> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset E560H</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Akku-Deckel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>
Gerätefarbe	Platin
Datenblatt-Version	16.06.2016